

BMS4 KISMEGSZAKÍTÓ 4,5kA – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK



BM417110



BM417210



BM417310



BM417810

SCHRACK INFO

- Szigetelt kialakítású vezetékcsatlakoztatási hiba elleni védelem
- Vezeték és soroló sín csatlakozási lehetőség alul és felül
- Nagy szelektivitás az átengedett zárlati energia csökkenetése révén
- Pólusonkénti állásjelzés (piros/zöld)
- Beköthető vezeték: 1-25mm²
- Kielégíti a szigetelés koordináció követelményeit, nyitott érintkező távolság 4mm
- Betáplálási irány közömbös, alul vagy felül egyaránt lehetséges
- Univerzális beépítési pozíció
- Különleges gyors csatlakozás TS35 sínre

ÖTLETEK ÉS TANÁCSOK

Az alsó vagy felső sínezési lehetőségből válassza a felső soroló sínezést, mert így utólag is könnyedén cserélhető a készülék. A vezetékcsatlakoztatási hiba elleni védelem gyorsítja a szerelést és csökkenti a hibás kötés lehetőségét.

TARTOZÉKOK

Tokozat, kapocsfedél
Munkááramú kioldó
Feszültségcsökkenési kioldó
Segédérintkező
Táv- és visszakapcsoló automatika
Soroló sínezés

MEGJEGYZÉS

Más névleges áramú készülékek külön kérésre
Nagyobb áramerősségű készülékeket lásd a BR sorozatban


MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| Névleges feszültség: | 230 V/400 V AC, 50/60 Hz |
| Névleges feszültség, egyenáramú, pólusonként: | max. 48 V DC |
| Környezeti hőmérséklet: | -5 °C ... +40 °C |
| Előtét biztosító: | max. 80 A gL, >4,5kA |
| Szelektivitási osztály: | 3 |
| Zárlati megszakítóképesség: | 4,5kA IEC/EN 60898 szerint |
| Védettség: | IP 20 |
| Kioldási karakterisztika: | B, C |
| Élettartam: | ≥ 8000 állásváltás (mechanikus > 20000) |
| Védettség a kapcsok megérintése ellen: | VBG4, ÖVE EN6, BGV A3 szerint |
| Kapcsok: | Vezetékhez és soroló sínhez |
| Csatlakoztatható vezeték: | 1 - 25 mm ² |
| 1 készülékegység (KE): | 17,8 mm |
| Vezeték bekötés meghúzási nyomatéka: | 2 - 2,4 Nm |
| Szerelés: | TS35 sínre |

BMS4 KISMEGSZAKÍTÓ, 1 PÓLUSÚ, 4,5kA



BM417110



SCHRACK INFO

- Segédérintkező, állásjelző 1Z+1N BM900001
- Sínezés 10 mm² / 3 pólusú BS990113
- Sínezés véglap, 3 pólusú BS900116
- Sínezés 10 mm² / 1 pólusú BS900140

| NÉVLEGES ÁRAM | KE | CS.E. | TÍPUS | EAN-CODE | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM |
|--------------------------|----|-------|-------------|---------------|-----------|-------|-----------------|
| B KARAKTERISZTIKA | | | | | | | |
| 6 A | 1 | 12 | BMS4 B 6/1 | 9004840390919 | | | BM418106 |
| 10 A | 1 | 12 | BMS4 B 10/1 | 9004840390926 | | | BM418110 |
| 16 A | 1 | 12 | BMS4 B 16/1 | 9004840390933 | | | BM418116 |
| 20 A | 1 | 12 | BMS4 B 20/1 | 9004840390940 | | | BM418120 |
| 25 A | 1 | 12 | BMS4 B 25/1 | 9004840390957 | | | BM418125 |
| 32 A | 1 | 12 | BMS4 B 32/1 | 9004840390964 | | | BM418132 |
| 40 A | 1 | 12 | BMS4 B 40/1 | 9004840390971 | | | BM418140 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|----|-------------|---------------|--|--|-----------------|
| C KARAKTERISZTIKA | | | | | | | |
| 2 A | 1 | 12 | BMS4 C 2/1 | 9004840456295 | | | BM417102 |
| 4 A | 1 | 12 | BMS4 C 4/1 | 9004840456301 | | | BM417104 |
| 6 A | 1 | 12 | BMS4 C 6/1 | 9004840390230 | | | BM417106 |
| 10 A | 1 | 12 | BMS4 C 10/1 | 9004840390247 | | | BM417110 |
| 16 A | 1 | 12 | BMS4 C 16/1 | 9004840390353 | | | BM417116 |
| 20 A | 1 | 12 | BMS4 C 20/1 | 9004840390360 | | | BM417120 |
| 25 A | 1 | 12 | BMS4 C 25/1 | 9004840390377 | | | BM417125 |
| 32 A | 1 | 12 | BMS4 C 32/1 | 9004840390421 | | | BM417132 |
| 40 A | 1 | 12 | BMS4 C 40/1 | 9004840390438 | | | BM417140 |
| 50 A | 1 | 12 | BMS4 C 50/1 | 9004840456318 | | | BM417150 |
| 63 A | 1 | 12 | BMS4 C 63/1 | 9004840456325 | | | BM417163 |



Kék rendelési szám: Raktári termék, kiszállítás - 24 óra



Store termék


KISMEGSZAKÍTÓK, 4,5kA

6

■ BMS4 KISMEGSZAKÍTÓ, 1 PÓLUSÚ KAPCSOLT NULLAVEZETŐVEL, 4,5kA



BM417610



KAPCSOLÁSI RAJZ

■ SCHRACK INFO

- Segédérintkező, állásjelző 1Z+1N
- Sínezés 10 mm² / 3 pólusú
- Sínezés 10 mm² / N
- Sínezés 16 mm² / 1N, 2N, 3N
- Sínezés véglap, 4 pólusú


BM900001
BS990113
BS990115
BS900123
BS900117

| NÉVLEGES ÁRAM | KE | CS.E. | TÍPUS | EAN-CODE | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM |
|--------------------------|----|-------|--------------|---------------|-----------|-------|-----------------|
| C KARAKTERISZTIKA | | | | | | | |
| 6 A | 2 | 6 | BMS4 C 6/1N | 9004840390599 | | | BM417606 |
| 10 A | 2 | 6 | BMS4 C 10/1N | 9004840390582 | | | BM417610 |
| 16 A | 2 | 6 | BMS4 C 16/1N | 9004840390605 | | | BM417616 |
| 20 A | 2 | 6 | BMS4 C 20/1N | 9004840390612 | | | BM417620 |
| 25 A | 2 | 6 | BMS4 C 25/1N | 9004840390629 | | | BM417625 |
| 32 A | 2 | 6 | BMS4 C 32/1N | 9004840390636 | | | BM417632 |
| 40 A | 2 | 6 | BMS4 C 40/1N | 9004840390643 | | | BM417640 |
| 50 A | 2 | 6 | BMS4 C 50/1N | 9004840509007 | | | BM417650 |
| 63 A | 2 | 6 | BMS4 C 63/1N | 9004840509014 | | | BM417663 |

■ BMS4 KISMEGSZAKÍTÓ, 2 PÓLUSÚ, 4,5kA



BM417210



KAPCSOLÁSI RAJZ

■ SCHRACK INFO

- Segédérintkező, állásjelző 1Z+1N
- Sínezés 10 mm² / 2 pólusú
- Sínezés véglap, 2 pólusú


BM900001
BS900111
BS900118

| NÉVLEGES ÁRAM | KE | CS.E. | TÍPUS | EAN-CODE | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM |
|--------------------------|----|-------|-------------|---------------|-----------|-------|-----------------|
| B KARAKTERISZTIKA | | | | | | | |
| 6 A | 2 | 6 | BMS4 B 6/2 | 9004840394276 | | | BM418206 |
| 10 A | 2 | 6 | BMS4 B 10/2 | 9004840394283 | | | BM418210 |
| 16 A | 2 | 6 | BMS4 B 16/2 | 9004840394337 | | | BM418216 |
| 20 A | 2 | 6 | BMS4 B 20/2 | 9004840394344 | | | BM418220 |
| 25 A | 2 | 6 | BMS4 B 25/2 | 9004840394351 | | | BM418225 |
| 32 A | 2 | 6 | BMS4 B 32/2 | 9004840394368 | | | BM418232 |
| 40 A | 2 | 6 | BMS4 B 40/2 | 9004840394375 | | | BM418240 |
| C KARAKTERISZTIKA | | | | | | | |
| 6 A | 2 | 6 | BMS4 C 6/2 | 9004840393293 | | | BM417206 |
| 10 A | 2 | 6 | BMS4 C 10/2 | 9004840390445 | | | BM417210 |
| 16 A | 2 | 6 | BMS4 C 16/2 | 9004840390452 | | | BM417216 |
| 20 A | 2 | 6 | BMS4 C 20/2 | 9004840390469 | | | BM417220 |
| 25 A | 2 | 6 | BMS4 C 25/2 | 9004840390476 | | | BM417225 |
| 32 A | 2 | 6 | BMS4 C 32/2 | 9004840390490 | | | BM417232 |
| 40 A | 2 | 6 | BMS4 C 40/2 | 9004840390506 | | | BM417240 |
| 50 A | 2 | 6 | BMS4 C 50/2 | 9004840508987 | | | BM417250 |
| 63 A | 2 | 6 | BMS4 C 63/2 | 9004840508994 | | | BM417263 |

BMS4 KISMEGSZAKÍTÓ, 3 PÓLUSÚ, 4,5kA



BM417310



KAPCSOLÁSI RAJZ

SCHRACK INFO

- Segédérintkező, állásjelző 1Z+1N
- Sínezés 10 mm² / 3 pólusú
- Sínezés 16 mm² / 3 pólusú
- Sínezés véglap, 3 pólusú

BM900001
BS990113
BS990114
BS900116

| NÉVLEGES ÁRAM | KE | CS.E. | TÍPUS | EAN-CODE | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM |
|--------------------------|----|-------|-------------|---------------|-----------|-------|----------------|
| B KARAKTERISZTIKA | | | | | | | |
| 6 A | 3 | 4 | BMS4 B 6/3 | 9004840394382 | | | BM418306 |
| 10 A | 3 | 4 | BMS4 B 10/3 | 9004840394399 | | | BM418310 |
| 16 A | 3 | 4 | BMS4 B 16/3 | 9004840394443 | | | BM418316 |
| 20 A | 3 | 4 | BMS4 B 20/3 | 9004840394405 | | | BM418320 |
| 25 A | 3 | 4 | BMS4 B 25/3 | 9004840394412 | | | BM418325 |
| 32 A | 3 | 4 | BMS4 B 32/3 | 9004840394429 | | | BM418332 |
| 40 A | 3 | 4 | BMS4 B 40/3 | 9004840394436 | | | BM418340 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------|---------------|--|--|-----------------|
| C KARAKTERISZTIKA | | | | | | | |
| 6 A | 3 | 4 | BMS4 C 6/3 | 9004840390834 | | | BM417306 |
| 10 A | 3 | 4 | BMS4 C 10/3 | 9004840390513 | | | BM417310 |
| 16 A | 3 | 4 | BMS4 C 16/3 | 9004840390520 | | | BM417316 |
| 20 A | 3 | 4 | BMS4 C 20/3 | 9004840390544 | | | BM417320 |
| 25 A | 3 | 4 | BMS4 C 25/3 | 9004840390551 | | | BM417325 |
| 32 A | 3 | 4 | BMS4 C 32/3 | 9004840390568 | | | BM417332 |
| 40 A | 3 | 4 | BMS4 C 40/3 | 9004840390575 | | | BM417340 |
| 50 A | 3 | 4 | BMS4 C 50/3 | 9004840456332 | | | BM417350 |
| 63 A | 3 | 4 | BMS4 C 63/3 | 9004840456349 | | | BM417363 |



NE FELEDJE, VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN!

NAVIGÁTORRAL A TERMÉKEK GYORSAN MEGTALÁLHATÓK A WWW.SCHRACK.HU OLDALON!

- A termékinformációk könnyen elérhetők
- Vásárlás a nap 24 órájában
- Személyes kapcsolattartó egyszerűen elérhető



Kék rendelési szám: Raktári termék, kiszállítás - 24 óra




Store termék

KISMEGSZAKÍTÓK, 4,5kA

BMS4 KISMEGSZAKÍTÓ, 3 PÓLUSÚ KAPCSOLT NULLAVEZETŐVEL, 4,5kA



BM417810



SCHRACK INFO

- Segédérintkező, állásjelző 1Z+1N BM900001
- Sínezés 10 mm² / 3 pólusú BS990113
- Sínezés 16 mm² / 3 pólusú BS990114
- Sanezés 10 mm² / N BS990115
- Sínezés 16 mm² / N BS900127
- Sínezés véglap, 4 pólusú BS900117

| NÉVLEGES ÁRAM | KE | CS.E. | TÍPUS | EAN-CODE | SZÁLLÍTÁS | STORE | RENDELÉSI SZÁM |
|--------------------------|----|-------|--------------|---------------|-----------|-------|-----------------|
| C KARAKTERISZTIKA | | | | | | | |
| 6 A | 4 | 3 | BMS4 C 6/3N | 9004840390841 | | | BM417806 |
| 10 A | 4 | 3 | BMS4 C 10/3N | 9004840390858 | | | BM417810 |
| 16 A | 4 | 3 | BMS4 C 16/3N | 9004840390865 | | | BM417816 |
| 20 A | 4 | 3 | BMS4 C 20/3N | 9004840390872 | | | BM417820 |
| 25 A | 4 | 3 | BMS4 C 25/3N | 9004840390889 | | | BM417825 |
| 32 A | 4 | 3 | BMS4 C 32/3N | 9004840390896 | | | BM417832 |
| 40 A | 4 | 3 | BMS4 C 40/3N | 9004840390902 | | | BM417840 |
| 50 A | 4 | 3 | BMS4 C 50/3N | 9004840509021 | | | BM417850 |
| 63 A | 4 | 3 | BMS4 C 63/3N | 9004840509038 | | | BM417863 |



NE FELEDJE, VÁSÁRLÁS A WEBÁRUHÁZBAN!

MÁR SCHRACK TECHNIK LIVE-PHONE APP ALKALMAZÁSSAL IS!

- A műszaki információk bárhol, bármikor elérhetők
- A termékek szállítási készsége és ára azonnal látható
- A termékek egyszerűen megrendelhetők